


PK-1P
PK-1Z-LED
PK-2P
PK-2Z-LED
PK-3P
PK-4PZ
PK-4PR

- 1 styk NO/NC (<16 A)
- 1 styk NO (<16 A)
- 2 styki NO/NC (2×8 A)
- 2 styki NO (2×16 A)
- 3 styki NO/NC (3×8 A)
- 2 styki NO/NC (2×8 A) + 2 styki NO (2×8 A)
- 2 styki NO/NC (2×8 A) + 2 styki NC (2×8 A)



Przykład znakowania przy zamówieniu:
PK-2P 48 V napięcie zasilania

zasilanie	
PK-...P... 230V/PK-...Z-LED 230V	230 V AC
PK-...P... 110V	110 V AC/DC
PK-...P... 48V	48 V AC/DC
PK-...P...24V/PK-...Z-LED 24V	24 V AC/DC
PK-...P... 12V/PK-1Z-LED 12V	12 V AC/DC
styk/maksymalny prąd obciążenia (AC-1)	
PK-1P	1×NO/NC / <16 A 250 V AC
PK-1Z-LED	1×NO / <16 A (120 A/20 ms) 250 V AC
PK-2P	2×NO/NC / 2×8 A 250 V AC
PK-2Z-LED	2×NO / 2×16 A (120 A/20 ms) 250 V AC
PK-3P	3×NO/NC / 3×8 A 250 V AC
PK-4PZ	2×NO/NC, 2×NO / 4×8 A 250 V AC
PK-4PR	2×NO/NC, 2×NC / 4×8 A 250 V AC
trwałość mechaniczna	min. 5×10 ⁶ cykli
pobór prądu	25 mA
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
moment dokręcający	0,4 Nm
wymiary	1 moduł (18 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

! Wersja przekaźnika „LED” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

